

Техническая спецификация

Комплект охранной сигнализации Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868) · модель ART-ARC3000H-03-FW2(868)

Общие	
Тип устройства	Комплект охранной сигнализации
Модель	ART-ARC3000H-03-FW2(868)
Артикул	ART-ARC3000H-03-FW2(868)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Датчик открытия двери: геркон. ИК-извещатель: двухэлементный малошумящий пироэлектрический сенсор
Сеть	
Скорость Ethernet	Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet порт
Сетевые протоколы	Хаб: TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPnP и NTP
Питание	
Питание	Хаб: 12 В пост. тока, 1,5 А (адаптеры питания для Европы, Великобритании и США — опционально). Брелок: батарея CR2032. Датчик открытия: батарея CR123A. PIR-датчик: батарея CR123A
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	100
Конструкция	
Материал корпуса	All: PC + ABS
Монтаж	Хаб: настенный монтаж
Габариты	163 × 163 × 32 × 60 × 39,5 × 15 × 100,2 × 20,8 × 20,3 × 104 × 60 × 50 мм
Вес, кг	0,38
Масса брутто, кг	Хаб: 0,8 кг. Брелок: 65 г. Датчик открытия двери: 115 г. ИК-извещатель: 170 г
Условия	
Рабочая влажность	All: 10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	Все: не более 25 мВт
Безопасность передачи данных	All: AES128
Wi-Fi	Hub:IEEE 802.11b/g/n
Зона обнаружения	ИК-извещатель: 12 м (90°) при высоте установки 2,2 м

Срок службы батареи	Хаб: резервная работа от аккумулятора 12 часов. Брелок: 5 лет. Датчик открытия: 5 лет. PIR-датчик: 4 года
Кнопки	Хаб: 1 × сброс, 1 × питание, 1 × AP. Брелок: 4 (охрана дома, охрана в отсутствие, снятие с охраны, SOS). Датчик открытия: 1 × кнопка питания. PIR-датчик: 1 × кнопка питания
Сетевой режим	Хаб: Ethernet, Wi-Fi и сотовая сеть (поддерживается установка двух SIM-карт; одновременно может быть активна только одна)
Удалённое обновление	Все: обновление через облако
Защита от вскрытия	Хаб: есть Датчик открытия двери: есть PIR-датчик: есть
Дальность передачи (беспроводная)	Хаб: до 2000 м на открытом пространстве Брелок: до 900 м на открытом пространстве Датчик открытия двери: до 1200 м на открытом пространстве PIR-датчик: до 1600 м на открытом пространстве
Дальность обнаружения	ИК-извещатель: 12 м (90°) при высоте установки 2,2 м
Чувствительность	ИК-извещатель: регулируется, 3 уровня
Рабочая частота	All: 868,0 МГц-868,6 МГц
Зуммер	Hub: встроенный
Управление пользователями	Хаб: функция общего доступа для пользователей приложения
Мощность передатчика (EIRP)	Все: не более 25 мВт
Механизм связи	All: Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	Все: есть
Условия эксплуатации	Хаб: от –10 до +50 °С (в помещении). Брелок: от –10 до +55 °С (в помещении). Датчик открытия двери: от –10 до +55 °С (в помещении). ИК-извещатель: от –10 до +55 °С (в помещении)
Аккумулятор	Hub: встроенный литиевая аккумулятор
Диапазон частот Wi-Fi	Hub: 2400-2483,5 МГц
Тип чувствительного элемента	Датчик открытия двери: геркон. ИК-извещатель: двухэлементный малощумящий пироэлектрический сенсор

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026