

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARC3000H-GW2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARC3000H-GW2(868)

Хаб охранной сигнализации

Особенности

- Поддержка 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока);
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, заряд батареи, температура, версия программы);
- Подключение к сети по проводному каналу, Wi-Fi или GPRS;
- Две SIM-карты с одной активной, автоматическое переключение;
- Автоматическое восполнение сетевых данных (ANR);
- Привязка видео в приложении;
- Функция скачкообразной смены частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность обмена данными;
- Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.

Технические характеристики

Порты	
Проводные входы	с расширением до 64 каналов
Проводные выходы	с расширением до 64 каналов
Подключаемые периферийные устройства	1. Общее количество беспроводных периферийных устройств: 150. Беспроводные брелоки: 64. Беспроводные клавиатуры (LED и LCD): 8. Беспроводные сирены (внутренние и наружные): 6. Беспроводные ретрансляторы: 4. Внутренние PIR-камеры: 8. Беспроводные комбинированные извещатели (Triple-Tech): 56. Многоканальные модули ввода-вывода: 4. 2. Количество IP-камер: 4. 3. Количество карт: с каждым пользователем можно связать 8 карт, общее количество не ограничено.
Режим подключения к сети	Ethernet, Wi-Fi и сотовая сеть (поддерживается установка двух SIM-карт; одновременно может быть активна только одна карта)
Сетевой порт	1 × порт Ethernet RJ-45 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Аккумулятор	встроенная литиевая батарея

Видео и аудио	
Видеовход	4 канала IP-камер

Функции	
Индикатор	1 для нескольких состояний (тревога, постановка под охрану, снятие с охраны, работа в сети и неисправность)
Кнопки	1 × сброс, 1 × питание, 1 × AP

Функции	
Зуммер	встроенный
SMS	есть (до 12 телефонных номеров)
Телефонный вызов	есть (до 12 телефонных номеров)
Привязка видео	есть
Офлайн-кэш	не более 50 записей (ANR)
Постановка и снятие с охраны	приложение, клавиатура, брелок, SIA, SMS, карта, постановка и снятие с охраны по расписанию.
Удалённое обновление	облачное обновление
Сетевые протоколы	TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP и NTP
Контроль разряда батареи	есть
Тампер	есть
Управление пользователями	функция совместного доступа для пользователей приложения
Журналы	5000

Радиоканал	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	не более 25 мВт
Механизм связи	двусторонний
Дальность связи	до 2000 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная смена частоты	есть
Wi-Fi	2,4 ГГц

Общие	
Питание	12 В пост. тока, 1,5 А (по умолчанию блок питания европейского стандарта; блоки питания для Великобритании и США — опционально)
Срок службы батареи	время работы от аккумулятора в дежурном режиме 12 часов
Рабочая температура	от –10 °С до +50 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (RH)
Габариты изделия	163,0 мм × 163,0 мм × 32,0 мм (Д × Ш × В)
Масса нетто	0,38 кг
Масса брутто	0,8 кг
Монтаж	настенный; настольный
Материал корпуса	PC + ABS
Сертификаты	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10:2014 EN 50136-2:2013 Security Grade 2 Environmental Class II ATS category: SP2/DP2
Габариты упаковки	219,0 мм × 187,0 мм × 91,0 мм (Д × Ш × В)

Сотовая сеть	
Стандарт сотовой сети	GSM
Диапазон частот	одна SIM-карта (GSM: 900/1800 МГц); две SIM-карты с одной активной

Информация для заказа

- Тип: Хаб охранной сигнализации | Модель: DHI-ARC3000H-GW2(868) | Описание: Хаб охранной сигнализации

Примечания производителя

- Rev 002.000 ©Dahua. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; следует руководствоваться фактическим исполнением изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.