

Техническая спецификация

Комплект охранной сигнализации беспроводной Dahua ART-ARC3000H-03-FW2 · модель ART-ARC3000H-03-FW2

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                        |                                                                                                                                                   |
| Тип устройства               | Комплект охранной сигнализации беспроводной                                                                                                       |
| Модель                       | ART-ARC3000H-03-FW2                                                                                                                               |
| Артикул                      | ART-ARC3000H-03-FW2                                                                                                                               |
| Страна происхождения         | Китай                                                                                                                                             |
| Изображение                  |                                                                                                                                                   |
| Матрица                      | Датчик открытия двери: геркон. ИК-извещатель: двухэлементный малозумящий пирозлектрический сенсор                                                 |
| Сеть                         |                                                                                                                                                   |
| Скорость Ethernet            | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet порт                                                                                                           |
| Сетевые протоколы            | Хаб: TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPnP и NTP                                                                                                 |
| Питание                      |                                                                                                                                                   |
| Питание                      | Хаб: 12 В пост. тока, 1,5 А (адаптер питания для США). Брелок: батарея CR2032. Дверной извещатель: батарея CR123A. PIR-извещатель: батарея CR123A |
| Питание PoE                  | Нет                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность, Вт    | 85                                                                                                                                                |
| Конструкция                  |                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса             | All: PC + ABS                                                                                                                                     |
| Монтаж                       | Хаб: настенный монтаж                                                                                                                             |
| Габариты                     | 163 × 163 × 32 × 60 × 39,5 × 15 × 100,2 × 20,8 × 20,3 × 104 × 60 × 50 мм                                                                          |
| Вес, кг                      | 0,38                                                                                                                                              |
| Масса брутто, кг             | 880 г                                                                                                                                             |
| Условия                      |                                                                                                                                                   |
| Температура эксплуатации     | -10...+50 °C                                                                                                                                      |
| Рабочая влажность            | All: 10%-90% (отн. влажность)                                                                                                                     |
| Прочие характеристики        |                                                                                                                                                   |
| Зона обнаружения             | ИК-извещатель: 12 м (90°) при высоте установки 2,2 м                                                                                              |
| Мощность передатчика         | Все: не более 10 мВт                                                                                                                              |
| Безопасность передачи данных | All: AES128                                                                                                                                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы батареи                | Хаб: резервная работа от аккумулятора 12 часов. Брелок: 5 лет. Датчик открытия: 5 лет. PIR-датчик: 4 года                                                                                  |
| Wi-Fi                              | Hub: IEEE 802.11b/g/n                                                                                                                                                                      |
| Сетевой режим                      | Хаб: Ethernet, Wi-Fi и сотовая сеть (поддерживается установка двух SIM-карт; одновременно может быть активна только одна)                                                                  |
| Кнопки                             | Хаб: 1 × сброс, 1 × питание, 1 × AP. Брелок: 4 (охрана дома, охрана в отсутствие, снятие с охраны, SOS). Датчик открытия: 1 × кнопка питания. PIR-датчик: 1 × кнопка питания               |
| Удалённое обновление               | Все: обновление через облако                                                                                                                                                               |
| Чувствительность                   | ИК-извещатель: регулируется, 3 уровня                                                                                                                                                      |
| Дальность обнаружения              | ИК-извещатель: 12 м (90°) при высоте установки 2,2 м                                                                                                                                       |
| Дальность передачи (беспроводная)  | Хаб: до 1200 м на открытом пространстве Брелок: до 500 м на открытом пространстве Датчик открытия двери: до 1000 м на открытом пространстве PIR-датчик: до 1200 м на открытом пространстве |
| Класс антикоррозийной защиты       | Базовая защита                                                                                                                                                                             |
| Рабочая частота                    | All: 433,1 МГц-434,6 МГц                                                                                                                                                                   |
| Зуммер                             | Hub: встроенный                                                                                                                                                                            |
| Контроль разряда батареи           | Все: есть                                                                                                                                                                                  |
| Датчик вскрытия                    | Хаб: есть Датчик открытия двери: есть PIR-датчик: есть                                                                                                                                     |
| Управление пользователями          | Хаб: функция общего доступа для пользователей приложения                                                                                                                                   |
| Мощность передатчика (EIRP)        | Все: не более 10 мВт                                                                                                                                                                       |
| Механизм связи                     | All: Two-way                                                                                                                                                                               |
| Скачкообразная перестройка частоты | Все: есть                                                                                                                                                                                  |
| Аккумулятор                        | Hub: встроенный литиевая аккумулятор                                                                                                                                                       |
| Диапазон частот Wi-Fi              | Hub: 2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                       |
| Тип чувствительного элемента       | Датчик открытия двери: геркон. ИК-извещатель: двухэлементный малозумящий пироэлектрический сенсор                                                                                          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026