

Контрольная панель охранной сигнализации радиоканальная Dahua ARC3000H-W2(868)

Артикул: **ARC3000H-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Контрольная панель охранной сигнализации радиоканальная

Контрольная панель охранной сигнализации радиоканальная Dahua ARC3000H-W2(868) — оборудование охраннопожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц. Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, рабочая температура -10...+50 °С, габариты 163 × 163 × 32 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, автономность Резервная работа от аккумулятора 12 часов.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10 М/100 М Ethernet порт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	Встроенный
Видео и аудио	
Видеовход	4-канальный IPC
Реакция видео на тревогу	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой режим	Ethernet и Wi-Fi
Сетевой порт	1 × RJ-45 10 М/100 М Ethernet порт
Wi-Fi	2.4G
Электропитание	
Аккумулятор	Встроенный литиевая аккумулятор
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	12 В пост. тока, 1,5 А (по умолчанию блок питания европейского стандарта; блоки питания стандартов Великобритании и США — опционально)
Время работы от батареи	Резервная работа от аккумулятора 12 часов
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)

Контрольная панель охранной сигнализации радиоканальная Dahua ARC3000H-W2(868)**Конструкция**

Световой индикатор	1 индикатор нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, работа в сети, неисправность)
Габариты изделия	163.0 мм × 163.0 мм × 32.0 мм (6.42" × 6.42" × 1.26") (L × W × H)
Вес нетто	0.38 кг
Вес брутто	0.8 кг
Установка	Настенный монтаж; настольная установка
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	219.0 мм × 187.0 мм × 91.0 мм (8.62" × 7.36" × 3.58") (L × W × H)

Дополнительные параметры

Проводные входы	Расширяемый 64 каналов
Проводные выходы	Расширяемый 64 каналов
Подключаемые периферийные устройства	1. Общее количество беспроводных периферийных устройств: 150. Беспроводные брелоки: 64. Беспроводные клавиатуры (LED и LCD): 8. Беспроводные сирены (внутренние и наружные): 6. Беспроводные ретрансляторы: 4. Внутренние PIR-камеры: 8. Беспроводные детекторы Triple-Tech: 56. Многоканальные передатчики ввода-вывода: 4. 2. Количество IP-камер: 4. 3. Количество карт: каждому пользователю можно привязать 8 карт, общее количество не ограничено.
Кнопки	1 × сброс, 1 × питание, 1 × AP
Постановка и снятие с охраны	Приложение, клавиатура, брелок, SIA, SMS, карта, постановка и снятие с охраны по расписанию.
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Управление пользователями	Функция общего доступа для пользователей приложения
Журналы	5000
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARC3000H-W2(868)