

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5104H-4KL-I3(1T) · модель XVR5104H-4KL-I3(1T)

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	XVR5104H-4KL-I3(1T)
Артикул	XVR5104H-4KL-I3(1T)
Страна происхождения	Китай
Питание	
Питание	DC 12 В, 2 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	325 × 257,2 × 55 мм
Вес, кг	1,16
Масса брутто, кг	1,75
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	≤93% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux
Аудио	1 канал RCA; 4 канала BNC (аудио по коаксиальному кабелю)
Процессор	Процессор промышленного класса
Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	Расширенная модель: 2 канала, по 10 правил IVS на каждый канал Базовая модель: 4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал
Атрибуты лица	6 атрибутов
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц, суммарно до 20 000 изображений лиц.
SMD Plus на регистраторе	4 канала: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости

Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA. HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. *Одновременный вывод одинаковых или разных видеоисточников на VGA и HDMI настраивается
Многозэкранный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9
Доступ со смартфона	iOS; Android
Браузер	Chrome; Firefox; IE
Сетевой режим	Одноадресный режим
Режим записи	Обычная; детекция движения; интеллектуальная; тревога; POS
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; обычное воспроизведение; воспроизведение по событию; воспроизведение по метке; интеллектуальное воспроизведение (обнаружение лиц и движения)
Общие тревоги	Детекция движения; тревожный блок; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; тревога PIR
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Интеллектуальные тревоги	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра
Двусторонняя аудиосвязь	Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра
Вход аналоговых камер	4 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect
Двухпоточность	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Воспроизведение записей	1/4
RS-485	1 порт, для управления PTZ
HDMI	1
VGA	1
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Порты USB	2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 2.0 порт)
Количество каналов записи	1
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026