

Техническая спецификация

Беспроводной датчик движения Eltex SZ-PIR · модель SZ-PIR

Общие	
Тип устройства	Датчик движения
Модель	SZ-PIR
Артикул	SZ-PIR
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Батарея CR123A, 3 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	399
Габариты	90×58×45 мм
Масса	100 г
Прочие характеристики	
Протокол умного дома	Z-Wave
Радиочастота	869 МГц
Дальность радиосвязи	до 100 м (в здании)
Дальность обнаружения	не менее 8 м
Рабочая температура	−10...+55 °C
Частота радиосигнала	869 МГц
Дальность связи с контроллером	до 100 м (в здании)
Скорость движения нарушителя	0,3–3,0 м/с
Ток потребления, мА	не более 15 мкА
Максимальная мощность радиосигнала	+13 дБм
Степень защиты	IP40
Относительная влажность	не более 93 %
Срок службы	не менее 10 лет