

Техническая спецификация

Радар охранный Hikvision STS-BG32X-L5/P · модель STS-BG32X-L5/P

Общие	
Тип устройства	Радар охранный
Модель	STS-BG32X-L5/P
Артикул	STS-BG32X-L5/P
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10 M/100 M/1000 M адаптивный Ethernet порт(ов)
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ARP
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	≤85 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	630 × 495 × 80 мм
Вес, кг	22
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C, <90%RH
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный 128 G карта памяти
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 релейный выход (макс. 1 A @ 30 В пост. тока, 0.3 A @ 125 В перем. тока)
Рабочая частота	X диапазон (9.3 ГГц~9.5 ГГц)
Индикация	Есть
Дальность обнаружения	детекция диапазон ≥ 5 км, человек: 1.8 м (RCS ≈ 1m²) детекция диапазон ≥ 10 км, транспорт: 4 м (RCS ≈ 10m²)
Высота установки	≥10 м
Сертификаты	CE-RoHS: EN IEC 63000:2018
Безопасность	Authentication для HTTP/HTTPS, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, TLS1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес)
Браузер	Chrome V61+, IE9-IE11, Firefox V41+, Edge
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X: ASTM B117-2019, ANSI/NEMA 250-2020 Section 5.6, ANSI/NEMA 250-2020 Section 5.7 & IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019

ПО управления	Hik-Central Pro
Пользователи/хосты	до 16 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
SDK и API	SDK, ISAPI
RS-232	2 RS-232
Тип модуляции	Linear Frequency Modulation (LFM) Pulse System
Напряжение питания	36 В пост. тока $\pm$ 33%(3.3 А макс.)
Режим автосопровождения	приоритет времени, приоритет дальности, многоцелевой Авто switch, Target trigger priorit

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026