

Модуль расширения сигнализации Dahua ARM2C0-P-W(868)

Артикул: **ARM2C0-P-W(868)** | Производитель: **Dahua** | Модуль расширения сигнализации

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM2C0-P-W(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 2 км на открытом пространстве. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 126 × 57 × 33,2 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 2 км на открытом пространстве.
- Подключение и интеграция: Самонастраивающийся порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы TCP/IP, тревожные входы/выходы 2-канальный релейный выход на плате (≤ 30 В пост. тока, 1 А, только резистивная нагрузка).
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус электрооцинкованная сталь.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	2-канальный вход типа «сухой контакт» на плате. Несколько типов шлейфов зоны: NO/NC, 1EOL, 2EOL, 3EOL. 3 номинала EOLR: 2,7 кОм, 4,7 кОм и 6,8 кОм
Тревожный выход	2-канальный релейный выход на плате (≤ 30 В пост. тока, 1 А, только резистивная нагрузка)
Сетевой порт	Самонастраивающийся порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, стандартный PoE
Сетевые протоколы	TCP/IP
Хранение данных	
Сохранение настроек при отключении питания	есть
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока / PoE (802.3af)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Модуль расширения сигнализации Dahua ARM2C0-P-W(868)**Конструкция**

Световой индикатор	3 ×; индикатор питания: красный; индикатор беспроводного соединения: зелёный; индикатор сопряжения: зелёный
Габариты изделия	126.0 мм × 57.0 мм × 33.2 мм (4.96" × 2.24" × 1.31")
Вес нетто	230 г
Вес брутто	380 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	Электрооцинкованная сталь
Габариты упаковки	187.0 мм × 164.0 мм × 58.0 мм (7.36" × 6.46" × 2.28")

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Беспроводные периферийные устройства	Один модуль поддерживает до 16 беспроводных периферийных устройств, включая сирены (не более 6), извещатели (дверные извещатели, ИК-извещатели, тревожные кнопки, одноканальные модули входа) и брелоки.
Кнопки	2 шт.: кнопка сопряжения и кнопка сброса устройства к заводским настройкам
Автономный кэш	Макс. 1024 записи в буфере
Удалённое обновление	есть
Датчик вскрытия	Детекция вскрытия корпуса
Уровень сигнала	Определяет уровень беспроводного сигнала через вебинтерфейс контроллера охранной сигнализации
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	130 мА
Ток в режиме тревоги	160 мА
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Двусторонняя связь
Дальность связи	До 2 км на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

Модуль расширения сигнализации Dahua ARM2C0-P-W(868)

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM2C0-P-W(868)