

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5116H-I3/T · модель XVR5116H-I3/T

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	XVR5116H-I3/T
Артикул	XVR5116H-I3/T
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	до 5 Мп
Питание	
Питание	DC 12 В, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	325 × 257,1 × 55 мм
Вес, кг	1,20
Масса брутто, кг	1,87
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	16
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 16 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 4К; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux
Аудио	1 канал RCA; 16 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)
Процессор	Процессор промышленного класса

Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал
Атрибуты лица	6 атрибутов
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 10 000 изображений.
SMD Plus на регистраторе	16 каналов: вторичная фильтрация по человеку и транспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
SMD на камере	24 каналов
Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
Битрейт аудио	64 кбит/с
Многоэкранный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9/16 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16/25
Доступ со смартфона	iOS; Android
Браузер	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Режим записи	Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение
Общие тревоги	Детекция движения; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска; ошибка диска; мало места; мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus
Двусторонняя аудиосвязь	Двусторонняя аудиосвязь по коаксиалу: 16 каналов BNC Двусторонняя аудиосвязь локального и сетевого пользователя: используется тот же аудиовход, что и у первого канала
Интерфейс дисков	1 порт SATA, до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.
Вход аналоговых камер	16 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect
Двухпоточность	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
RS-485	1
HDMI	1
VGA	1
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Порты USB	2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 3.0 порт)
Тревожные входы/выходы	—