

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5108HS-I3(1T) · модель XVR5108HS-I3(1T)

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	XVR5108HS-I3(1T)
Артикул	XVR5108HS-I3(1T)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	до 5 Мп
Питание	
Питание	DC 12 В, 2 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	260 × 237,9 × 47,6 мм
Вес, кг	0,97
Масса брутто, кг	1,39
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	≤93% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux
Аудио	1 канал RCA; 8 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)
Процессор	Процессор промышленного класса
Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	Расширенная модель: 2 канала, по 10 правил IVS на каждый канал Базовая модель: 4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал
Атрибуты лица	6 атрибутов

Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 10 000 изображений.
SMD Plus на регистраторе	8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Многосканный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16
Доступ со смартфона	iOS; Android
Браузер	Chrome; Firefox; IE
Сетевой режим	Одноадресный режим
Режим записи	Обычная; детекция движения; интеллектуальная; тревога; POS
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; обычное воспроизведение; воспроизведение по событию; воспроизведение по метке; интеллектуальное воспроизведение (обнаружение лиц и движения)
Общие тревоги	Детекция движения; тревожный блок; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; тревога PIR
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра
Двусторонняя аудиосвязь	Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)
Вход аналоговых камер	8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect
Двухпоточность	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Воспроизведение записей	1/4/9. При выборе в режиме ИИ функции «Лица» или «IVS и SMD» переключается на разделение 1/4.
RS-485	1 порт, для управления PTZ
HDMI	1
VGA	1
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Порты USB	2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 2.0 порт)
Тревожные входы/выходы	—