

Техническая спецификация

Сетевой усилитель Hikvision DS-QAZ1A1000G1-VB4(B) · модель DS-QAZ1A1000G1-VB4(B)

Общие	
Тип устройства	Сетевой усилитель
Модель	DS-QAZ1A1000G1-VB4(B)
Артикул	DS-QAZ1A1000G1-VB4(B)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, NTP, RTP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	потребление в дежурном режиме: 80 Вт среднегодовое потребление: макс. потребление в работе: 200 Вт (по средней длительности воспроизведения)
Номинальная мощность	1000 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	передняя панель: PC+ABS, top и bottom covers: SGCC
Защита	короткого замыкания protection, перегрузки по току protection, перегрева protection, от статического электричества electricity protection, от перенапряжения protection, electrical shock protection
Габариты	495.97 × 90.89 × 473.18 мм
Вес, кг	6.6
Масса брутто, кг	7.6
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Область применения	This устройство can only be safely used in region below 2,000 м above sea level
Комплектация	устройство × 1 кабель питания × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1
Локальное хранение	встроенный 4 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 1 GB.)

Порты USB	USB 2.0. формат файловой системы: FAT32 и EXFAT, макс. ёмкость: 256 ГБ. FAT32 formatted USB drive: макс. ёмкость of a single partition is 32 ГБ EXFAT formatted USB drive: Макс. capacity of a single partition is 256 ГБ
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 м
API	ISAPI, ISUP, SIP
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)/AAC (128 Кбит/с)
Размер упаковки	595 × 553 × 175 мм
Тревожные входы/выходы	1 EVAC тревожный вход 1 тревожный вход 1 тревожный выход, when выход устройство подключённых до тревожный выход — в штатном режиме closed, connect: 1 A GND; when выход устройство подключённых до тревожный выход — в штатном режиме open, connect: 1B GND.
Индикация	Индикатор питания (solid белый): устройство — обычный working. USB flash drive индикатор (solid белый): устройство — в USB flash drive режим. Bluetooth индикатор (горит синим): устройство — в режим Bluetooth EVAC Тревога индикатор (горит красным): EVAC тревога has been triggered. MIC1 индикатор (solid белый): MIC1 аудиовход — подключённых в штатном режиме. Module индикатор: FLT solid — overload или other system faults; CLIP solid — clipping или other нештатные ситуации; SIG solid — обычный working.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026