

Беспроводной акустический датчик разбития стекла Dahua ARD512-W2(868)

Артикул: **ARD512-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранный акустический (детектор разбития стекла), радиоканальный

Извещатель охранный акустический (разбитие стекла) Dahua ARD512-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи 1 600 м, зона обнаружения макс.. 9 м. Исполнение: питание 1 × CR123 А аккумулятор, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 107,8 × 34,5 × 24,8 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи 1 600 м, автономность 3 года (тип внешнего входа — NO).
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 2 (NO/NC).
- Питание 1 × CR123 А аккумулятор, потребление 150 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC и ABS.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	2 (NO/NC)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	1 × CR123 А аккумулятор
Модель батареи	CR123 А
Время работы от батареи	3 года (тип внешнего входа — NO); 1 год (включены оба внешних датчика, тип входа — NC)
Потребляемая мощность	Макс.. 150 mW
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Светодиодный индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	107.8 мм × 34.5 мм × 24.8 мм (4.24" × 1.36" × 0.98")
Вес нетто	45 г
Вес брутто	130 г

Беспроводной акустический датчик разбития стекла Dahua ARD512-W2(868)**Конструкция**

Установка	Накладной монтаж
Материал корпуса	PC и ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	95 мм × 43 мм × 139 мм (3.74" × 1.69" × 5.47")

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Зона обнаружения	Макс.. 9 м
Режим тестирования	есть
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	45 μ A
Ток в режиме тревоги	50 мА
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	1,600 м
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD512-W2(868)