

Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A

Артикул: **VTA8311A** | Производитель: **Dahua** | Проводно-беспроводная тревожная колонна

Устройство охранной сигнализации Dahua VTA8311A — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX5, рабочая температура -30...+65 °C, габариты 410 × 340 × 330 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 30 м.
- Кодирование H.264/H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь, сжатие G.711a/G.711U/PCM/G.726/AAC.
- Подключение и интеграция: 2 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы DHCP; UPNP; NTP, тревожные входы/выходы 2.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 55 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX5, работа при -30...+65 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	704 × 480; 640 × 480; 1280 × 720; 1920 × 1080
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Д: 105° Г: 88° В: 44°
Режим подсветки	IR подсветка
Дальность подсветки	30 м
Переключение день/ночь	есть
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.264/H.265
Аудиовход	Поддерживается 1 канал аудиовхода с максимальной дальностью приёма звука 5,0 м. Поддерживается подключение внешнего микрофона.
Аудиовыход	Поддерживается 1 канал аудиовыхода максимальной мощностью 30 Вт. Поддерживается подключение активной акустической системы.
Сжатие аудио	G.711a/G.711U/PCM/G.726/AAC
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Частота кадров	1-25 к/с
Реакция видео на тревогу	есть
Привязка видео и снимков камеры	есть

Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A**Сеть и интерфейсы**

Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Сетевой порт	2 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Сетевые протоколы	DHCP; UPNP; NTP
Поиск удалённых тревожных событий	есть

Электропитание

Питание	110-240 В перем. тока
---------	-----------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	93% & +40 °C
Защита	IPX5

Конструкция

Световой индикатор	2 функциональных индикатора (тревога и тревожная кнопка)
Габариты изделия	2,410 мм × 340 мм × 330 мм (94.88" × 13.38" × 12.99")
Габариты упаковки	2,667 мм × 615 мм × 715 мм (105.00" × 24.21" × 28.15")
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	110 кг

Дополнительные параметры

Телефонная линия	1 × PSTN
Слот для SIM-карты	Есть (4G опционально)
RS-232	1
Вспомогательный выход питания	1 × 12 В/1 А
Регулировка громкости	есть
Кнопки	1 × тревожная кнопка
Телефонный вызов	есть
Удалённое обновление	есть
FTP-сервер	есть
Датчик вскрытия	2-канальная тревога вскрытия датчика открытия двери
Журналы	Хранит до 10 000 записей журнала, включая тревожные события и журнал операций
Языки	Английский

Область применения

Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTA8311A