

Техническая спецификация

Кнопка тревожной сигнализации Dahua ARD822-W2 · модель ARD822-W2

Общие	
Тип устройства	Кнопка тревожной сигнализации
Модель	ARD822-W2
Артикул	ARD822-W2
Страна происхождения	Китай
Питание	
Питание	1 × CR2032
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	55 × 36 × 14,2 мм
Вес, кг	0,02
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Срок службы батареи	3 года (при использовании дважды в неделю)
Индикация	1, для нескольких состояний (сопряжение, связь и работа)
Удалённое обновление	Обновление через облако
Кнопки	2
Рабочая частота	433,1 МГц-434,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Рабочий ток	28 мА