

Беспроводная внутренняя сирена (звуковой оповещатель) Dahua ARA12-W2(868)

Артикул: **ARA12-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Беспроводная сирена (звуковой оповещатель), внутренняя установка

Оповещатель охранной сигнализации (сирена) Dahua ARA12-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1000 м на открытом пространстве. Исполнение: питание 2 × CR123 А батареи, габариты 81 × 81 × 26 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1000 м на открытом пространстве, автономность 2,5 года в рабочем режиме (два срабатывания в неделю, по 120 с оповещения на каждое срабатывание).
- Питание 2 × CR123 А батареи, потребление 240 Вт.
- Условия эксплуатации: корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Электропитание	
Тревога разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	2 × CR123 А батареи, потребление 240 Вт.
Время работы от батареи	2,5 года в рабочем режиме (два срабатывания в неделю, по 120 с оповещения на каждое срабатывание)
Потребляемая мощность	Макс.. 240 mW
Условия эксплуатации	
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	81.0 мм × 81.0 мм × 26.0 мм (3.19" × 3.19" × 1.02") (L × W × H)
Установка	Кронштейн крепление
Вес нетто	105 г
Вес брутто	175 г
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	135.0 мм × 98.5 мм × 56.8 мм (5.31" × 3.88" × 2.24") (L × W × H)
Дополнительные параметры	
Кнопки	1 × кнопка питания
Тревога вскрытия	есть

Беспроводная внутренняя сирена (звуковой оповещатель) Dahua ARA12-W2(868)**Дополнительные параметры**

Удалённое обновление	Обновление через облако
Поиск	Контроль уровня сигнала
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Дальность связи	До 1000 м на открытом пространстве
Механизм связи	Two-way
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Условия эксплуатации	От -10 до +55 °С
Режим тестирования	есть
Звуковое давление	Максимальная громкость: 105 дБ(А); в безэховой камере: высокая — 84 дБ(А) на расстоянии 1 м, средняя — 78 дБ(А) на расстоянии 1 м

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARA12-W2(868)